# Lifeline AED

QUANDO I SECONDI PASSANO, E' LA TECNOLOGIA CHE CONTA.






**DURATA**



**PRONTEZZA**




**SEMPLICITA'**




**LEGGEREZZA**



**PROFESSIONALITA'**

## IL PIU' SEMPLICE

Lifeline AED è stato studiato Per un funzionamento semplice che permette ad ogni operatore di concentrarsi sul paziente; Vi sono infatti, solo due pulsanti di comando e quattro diodi ad emissione luminosa (LED). Una voce guida con comandi vocali concisi e facilmente comprensibili, veicolano l'operatore durante le operazioni di salvataggio del paziente.

## IL PIU' SICURO

Lifeline AED è famoso nel suo genere perché è un prodotto concepito per non fallire mai e affinché questo avvenga questo DAE genera su se stesso degli autotest periodici che ne garantiscono la totale efficienza. E' infatti in grado di autotestare le proprie funzioni ogni giorno, settimana, mese ed esegue un ulteriore test trimestrale in cui genera una scarica.

sunnext defibrillatori

# ACCESSORI



**INFANZIA**




**CONNETTIVITA'**




**SICUREZZA**

# SPECIFICHE TECNICHE

***Defibrillatore***

| **Categoria** | | **Descrizione** |
|---|---|---|
| **Forma d'onda** | | Bifasica esponenziale tronca |
| **Energia** | | Adulti: Nominale 150 J con carichi da 50 ohm<br>Bambini: 50 J nominale con un carico da 50 ohm |
| **Controllo caricamento** | | Automatico tramite sistema di analisi del paziente |
| **Tempo di caricamento dall'avviso di scarica** | | Di norma < 6 secondi con pacco batteria nuova DBP-2800 e < 9 secondi con pacco batteria nuova DBP-1400. Il tempo di caricamento può aumentare quando le batterie sono quasi scariche e con temperature inferiori ai 10°C. |
| **Indicazione caricamento completato** | | • Il pulsante SCARICA lampeggia<br>• Comando vocale "Premere pulsante scarica" |
| **Erogazione scarica** | | La scarica viene erogata da un unico pulsante SCARICA |
| **DISATTIVAZIONE** | Automatica | • Se il sistema di analisi del paziente reputa che il ritmo non sia più defibrillabile, oppure<br>• Se l'operatore non ha premuto il pulsante SCARICA entro 30 secondi dal completamento del caricamento, oppure<br>• Se gli elettrodi defibrillanti sono stati rimossi dal paziente o disconnessi dall'unità. |
| | Manuale | • Se l'operatore preme il pulsante OFF/DISATTIVA in qualsiasi momento per disattivare o spegnere l'apparecchio. |

sunnext s.r.l. Via Perugino 44 20093 Cologno Monzese (MI)
Contattaci per maggiori info : Tel. 02-27301779 sunnext.it